



# ЛАСТОЧКА МАЛЫЙ ЗАЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

## ФО Н Микшерный пульт

### Behringer x32 Rack

Управление микшером осуществляется по wi-fi,  
звукорежиссёр может находиться в любом удобном для него месте.

## РА Аппаратура в зал

### Top:

JBL SRX 815 Active Loudspeaker x2

JBL SRX 835 Active Loudspeaker x2

Amplifier : LabGruppen FP 10000Q, QSC RMX 5050

(10 кВт RMS)

### Sub:

JBL SRX 728 x2

Star sound ST 254 W x2

## М О Н И Т О Р

Electro Voice ZX5 90B x2 , Yamaha 2115 H2 Passive Loudspeaker x2

Amplifier : LabGruppen FP 10000Q + K.M.E SPA 1200 MP

Каждый из мониторов управляется отдельной линией.

\_\_\_\_\_ушной мониторинг - АРЕНДА 3 т.р: Pasgao PR90 x2 + наушники Shure SE535  
(+ новые амбушюры 1 т.р.)

## Г U I T A R

Peavey VK212 (лампа, 100w) Combo

Sovtek MIG-U100 (лампа, 100w) Head

Sunn O 2x12 Cabinet

Palmer 2x12 Cabinet

mic : Shure SM 57 x1 , Sennheiser e906 x1

## Б A S S

AMPEG SVT-7 PRO Amplifier

EBS PRO Line 410 x2 Cabinet

## Д R U M S

Sonor FORCE 3005 Acoustic Drum Kit

22"- bass drum 12"- rack tom 16"- floor tom

Snare Stand x1, Hi-Hat Stand x1, Cymbal Boom Stand (журавль) x1,

Straight Stand (прямая) x2, Drum Throne (стул) x1, Drum Rug (ковёр) x1,

mic : Shure beta 52a x1, Shure beta 91a x1, Sennheiser e604 x2,

Shure beta 56a x2, Audio-Technica MB4k x1

\_\_\_\_\_SNARE - РАБОЧИЙ - МАЛЫЙ барабан - АРЕНДА 1тр.

## В O C

mic : Shure sm 58 x2

K&M Mic Stand (микрофонная стойка) x2

\_\_\_\_\_Радиомикрофон - АРЕНДА 2,5 тр : Sennheiser EW100 G2 x2

## Д J

Pioneer DJM-700 Mixer Pioneer CDJ-350 x2 (линк не активен, состояние dj оборудования - "клубное")

\_\_\_\_\_РЕКОМЕНДАЦИЯ: Для качественной работы привозить свое. Клубное использовать как дополнительное - запасное.

Dj table - прочный стол (ш.50 в.90 д.250)

## Е X T R A

Клавишная стойка x2, XLR-XLR Cable x24, Behringer DI20 Di-box x2,

## Л I G H T

Showlight LED spot 18x12 x3

Adj z4 x2

Aura 19x15 x3

Involight FM1200 дым машина

управление American dj MyDMX 3.0

## В I D E O

Проектор Panasonic VW535N (5000 lm) x2 - настроены в одну точку.

управление Resolume 6

\_\_\_\_\_РЕКОМЕНДАЦИЯ: при подготовке фото для инсталляции использовать формат .png, размер 1080р.

При подготовке видео использовать кодек h264 (.mp4 как для youtube), разрешение 1080р, фрагмент не длиннее 2-х минут.

\_\_\_\_\_Запуск изображения на проекторы со сцены осуществляется с помощью видео сэндера - монтаж, аренда 2 тр

\_\_\_\_\_Запуск аудио + видео (фильм клип) на проектор осуществляется с помощью сэндера - монтаж, аренда 1 тр.